



**ALARM · ZUTRITT · VIDEO · TRESORE UND VIELES MEHR!**

## Kundeninformationen

*Anleitung Batteriewechsel JA-X80 (Oasis80 / Jablotron100)*

Sollten Sie im Zuge des **Batteriewechsel Hilfe** benötigen, so können Sie sich **während der Geschäftszeiten** an uns wenden. **Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass jegliche Hilfestellung durch W&R, auch telefonische, nach tatsächlichen Aufwand laut Regiestundensatz abgerechnet wird!**

Mit Ihrer Kontaktaufnahme für Serviceleistungen akzeptieren Sie die Bedingungen zur Verrechnung!  
(Stand 01.2023 – Techniker 141,60 EUR inkl. Mwst / Stunde)

1

Um die Batterien zu wechseln, muss die Anlage zuerst in den Errichtermodus/Servicemodus gebracht werden, da sonst beim Öffnen der Funk-Außensirene ein Sabotagealarm ausgelöst wird. Bei Polizeiaufschaltung diese vorab über 133 informieren und ein Wartungsfenster vereinbaren!

**Oasis 80:** am Bedienteil die folgende Ziffernfolge eingeben: \*0 ERRICHTERCODE(4stellig)  
-> nun sollte das Bedienteil „Servicemodus/Errichter“ anzeigen.

**Jablotron 100:** am Bedienteil die folgende Ziffernfolge eingeben: ERRICHTERCODE(4stellig)  
-> mit ENTER ins Menü und dann mit den Pfeiltasten „Errichtermodus/Service“ anwählen (weit unten im Menü)  
-> mit der ENTER-Taste bestätigen.  
-> Nun sollte das Bedienteil nur orange blinken und der kleine Bildschirm einen Ring anzeigen.

2

*Melder laut Beschreibung öffnen*



3

Im offenen Melder die Batterie entfernen und unbedingt 15 Minuten warten bis die neue Batterie eingesetzt wird. Wichtiger Schritt damit der Melder den Batteriewechsel erkennt und es nicht zu Fehl –oder Sabotagealarmen kommt.



Oberhalb der Batterie befindet sich normalerweise eine schwarze Plastikplatte ---diese bitte herausgeben – (Klemmt manchmal etwas..)



## ALARM · ZUTRITT · VIDEO · TRESORE UND VIELES MEHR!

4

*Neues Batteriepack laut Foto einlegen und bei der Platine anstecken*



5

*Abdeckung wieder einhängen und mit den Schrauben wieder schließen (auf korrekten Sitz achten).*

6

*Am Bedienteil den Errichtermodus/Serviceodus beenden.*

Oasis 80: mehrmals mit ESC das Menü verlassen

Jablotron 100: Im Menü den Punkt „Errichter/Serviceodus beenden“ mit der ENTER-Taste anwählen

Die Alarmanlage darf jetzt keinen Sabotagealarm oder eine Störung anzeigen.

7

*Funktionskontrolle – durch Alarmauslösung*

Anlage scharf schalten und einen Probealarm auslösen – Achtung, Sirene wird verzögert bis max. 30 Sekunden ausgelöst!